

Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Приборы выдают плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток. Выпускаются в нескольких модификациях: одно-, двух-, трех- и четырехканальные

- 3-разрядный LED дисплей
- Защита от короткого замыкания
- Режим стабилизации тока и напряжения



Технические характеристики

Параметр	ATH-1221	ATH-1231	ATH-1232	ATH-1236	ATH-1237	ATH-1246	ATH-1253
Количество каналов	1	1	1	1	1	1	1
Выходное напряжение	0...18 В	0...30 В	0...30 В	0...30 В	0...30 В	0...40 В	0...50 В
Выходной ток	0...3 А	0...1 А	0...2 А	0...10 А	0...20 А	0...6 А	0...3 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% $U_{уст}$ + 2 емр			0,2% $U_{уст}$ + 2 емр			
Погрешность установки выходного тока	1% $I_{уст}$ + 2 емр			1% $I_{уст}$ + 2 емр			
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ
Питание	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В
Масса, кг	3	2	4,5	10	16	8	6,3
Габаритные размеры, мм	108×154×240	108×154×240	108×154×240	260×160×340	260×160×340	260×160×340	132×160×270

Параметр	ATH-2231	ATH-2232	ATH-2235	ATH-2243	ATH-3231	ATH-3232	ATH-3243
Количество каналов	2	2	2	2	3	3	3
Выходное напряжение	2 по 0...30 В	2 по 0...30 В	2 по 0...30 В	2 по 0...40 В	2 по 0...30 В	2 по 0...30 В	2 по 0...40 В
Выходной ток	2 по 0...10 А	2 по 0...20 А	2 по 0...5 А	2 по 0...3 А	2 по 0...3 А	2 по 0...5 А	2 по 0...3 А
Фиксированный канал					5 В / 3 А	5 В / 3 А	5 В / 3 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% $U_{уст}$ + 2 емр			0,2% $U_{уст}$ + 2 емр			
Погрешность установки выходного тока	1% $I_{уст}$ + 2 емр			1% $I_{уст}$ + 2 емр			
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ	0,5 мВ
Питание	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В	110 В / 220 В
Масса, кг	21	33	11	11	10	11,5	11,5
Габаритные размеры, мм	350×160×480	350×160×480	260×160×340	260×160×340	260×160×340	260×160×340	260×160×340

Параметр	ATH-4233	ATH-4235
Количество каналов	4	4
Выходное напряжение	2 по 0...30 В	2 по 0...30 В
Выходной ток	2 по 0...3 А	2 по 0...5 А
Два ограниченно регулируемых канала	3...6,5 В / 3 А и 8...15 В / 1 А	3...6,5 В / 3 А и 8...15 В / 1 А
Соединение выходов последовательно	0...60 В / 0...3 А	0...60 В / 0...5 А
Соединение выходов параллельно	0...30 В / 0...6 А	0...30 В / 0...10 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% $U_{уст}$ + 2 емр	
Погрешность установки выходного тока	1% $I_{уст}$ + 2 емр	
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ	0,5 мВ
Питание	110 В / 220 В	110 В / 220 В
Масса, кг	10	12
Габаритные размеры, мм	260×160×370	260×160×370



Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru

АКТАКОМ