

Мультиметр DT 182

Постоянное напряжение	200мВ-500В ± (0.5%+2dgt)
Переменное напряжение	200В-500В ± (1.2%+10dgt)
Постоянный ток	2000мкА-200мА ± (1%+2dgt)
Сопротивление	200 Ом - 2МОм ± (0.8%+2dgt)
Прозвонка цепей на проводимость	есть
Тест диодов	есть
Измерение коэффициента усиления транзисторов	есть
Тестирование батарей	1,5В и 9В
Максимальное значение индикатора	1999
Источник питания	12В батарея А12
Размеры	100 x 50 x 20 мм
Вес	60 г



РАДИОМАГ

www.radiomag.com.ua

