Hello

User Manual

Thank you for choosing
digital microscope

CONTENTS

English..........01-14
German..........15-28
Italian..........29-42
French..........43-56
Spanish..........57-70
Japanese..........71-84

Preface

Thank you for choosing this equipment. The usage of this product is complicated, please read this manual carefully before using to understand the operation of microscope.

Important Notes

1. Before the first use, please fully charge the device and charge it for at least one hour before normal use. Do not charge directly through a computer socket. Please use a 5V 1A adapter.
2. When the device is connected to the computer to view pictures, the device button does not work.
3. When connecting to the APP, please click Allow to read location information and storage space. Your privacy information will not be read.
4. Microscopes cannot be used on smartphones and PC at the same time.
5. Do not use mobile network or home WiFi during use.
6. This equipment is a combination of digital microscope and optical microscope. The magnification is not accurate, and the specific magnification effect is subject to the actual picture taken.
7. The best focal length of a microscope is 2-60mm. You might need to adjust the focal distance to see the object clearly by adjusting the focusing wheel.
8. WiFi connection only works on your phone and tablet, not your PC. If you want to use it on a PC, please download the PC software recommended in the manual first, and then connect it through the USB cable.
9. Turn off useless applications on your phone to make sure the microscope is working well and not halted.

Product introduction

Thank you for purchasing our WiFi electron microscope, which can be easily used in different areas including:

1. Textile industry, used for textile inspection
2. Printing inspection
3. PCB, precision machinery testing
4. Educational purpose
5. Hair check
6. Skin examination
7. Microbial observation
8. Inspection of jewelry and coins (collection)
9. Visual AIDS

This is a portable WiFi electron microscope with a WiFi hotspot that can be used to connect iOS/Android phones and tablets. The microscope also supports USB connection to computers. The bigger the screen, the better the display and the clearer the picture. It also has the ability to take photos, video and file storage.

Function Introduction



1. Shrink button: short press to shrink 0.2 times, with a total of 6 multiples.
2. Photo/ Video button: short press to take photos, long press 2s to record, long press 2s to stop recording.
3. Magnification button: short press to magnify 0.2 times, with a total of 6 times.
4. Power button/ light adjustment button: long press 3s to switch machine; Short press to adjust the size of the light, default on the maximum light. There are 4 levels of light.
5. Working indicator light: the blue light blinks when WiFi is not connected, and the blue light is steady on when WiFi is connected successfully.
6. Charging indicator light: When the battery is low, the red light flashes quickly, red when charging, green when fully charging.
7. Charging hole: support 5V/1A charging and data transmission.

Instructions

——Mobile users

1. APP download and installation.

a. iOS:
Search the App Store for "Max-view" to download, install, and use the product.
b. Android:
Search Google Play for "Max-view" to download and install, and use the product.

MAX-VIEW

c. Or scan the following QR code with your smartphone to download and install.

MAX-VIEW

2. Start the device
Long press the power button for 3s, you can see the blue light flashing.

3. Start the device



Open the APP page, enter the WiFi setting page in the Settings according to the above steps, find the WiFi hotspot named MAX-VIEW-XXXX (no password), and click Connect. After the connection is successful, return to the software, you can use the device (the working indicator light is blue and always on after the device is successfully connected).

4. Focus quickly
Equipment observation imaging distance is 2-60mm, and it cannot be imaged beyond the corresponding range. Adjust the focal distance by slowly turning the focusing wheel left and right to achieve maximum clarity.



5. Function introduction to APP interface



1. Other information
2. Common problem analysis
3. Product connection and use video
4. Go to connect device WiFi page
5. Display the remaining electric quantity
6. Display the remaining usage time



1. Landscape mode: the smartphone can be used in landscape mode, and the observation image is larger
2. Split screen mode: two pictures can be displayed at the same time, the upper part is real-time observation screen, photographed picture, which is convenient for users to compare and reference
3. Electric quantity display: real-time display of electric quantity
4. Screen lock: lock screen Settings to prevent accidental touch
5. Light adjustment: adjust the light size of the equipment
6. Mirror image: image 180° display
7. Take photos: click to take photos
8. Video recording: click to record
9. File viewing: click to view photos and videos that have been taken

——Computer users

--Windows systems:
Windows vista/7/8/10 or higher are supported

1, Software installation
1) For WIN 7/8 systems, download and install the "AMCAP" software.
2) For WIN 10 systems, search directly for the software ;Windows Camera" (Note: Please disable the default laptop camera in Windows! And you must change the camera's privacy settings, which is needed for allowing access.)
3) Or download the application "Smart Camera" for your computer. Download link: www.inskam.com/download/camera.zip
4) Connect the Type-C/USB cable supplied with the microscope to the USB port on the back of the computer case. Press and hold the power button to turn on the device.
5) Different software is recommended for different Windows systems, please download the appropriate software for your system.

2, Software page display:
1)AMCAP page, as shown below



2)Windows Camera page, as shown below



3)Smart Camera page, as shown below



*Note: The following situation occurs for a long time when connecting the device to the computer using the data cable. You may try the following solutions:



a. Firstly, please repeat plugging and unplugging the Type-C/USB cable or plug the cable into the USB port on the back of the computer case to ensure that the device is powered properly.
b. Secondly, the software may not be compatible with the system, so you can check if you are using the software installation instructions correctly.

--MacOS systems:
MacOS X 11.0 or higher is supported, not available for Apple laptops with Type-c interface.

Opening the software (we recommend using the "Photo Booth" software that comes with your Apple computer).
1)Firstly, in the Applications directory of the Finder window, find an application called "Photo Booth".



2. Connecting device
1) Connect the microscope to the USB port of your computer with the Type-C/USB cable that comes with the microscope, press and hold the power button to turn on the device. Open and run the application "Photo Booth".

2)Click on Photo Booth and select the camera "GENERAL-UVC"。



3)You can also use the alternative software "Quick Time Player".

Charging and Indicator Lights

1. When the battery is low, the red light will flash rapidly, use the 5V 1A power adapter to charge the device. When the battery is charged, the indicator light will turn red, and after the battery is fully charged, the indicator light will turn green.
2. When fully charged, you can use the microscope continuously for up to 1.5 hours.
3. When the device is completely powered off, charge it for at least one hour with a 5V/1A charger.
4. Please do not use a computer to charge the device. Or it automatically goes into PC camera mode.

Frequently Asked Questions

Q1: Which systems is the device compatible with?
A1: Mobile support: Android 6.0, ios9.0 and above
PC support: Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 and above, Linux/Chrome OS is not supported.

Q2: Why can't I connect to WiFi?
A2: It creates its own Wifi connection. Connect to device Wifi, not your home Wifi.

Q3: Can the device record sound?
A3: No, it doesn't record sound.

Q4: Why can't the smartphone search the wifi signal of the microscope when connecting the microscope and the computer with the data line?
A4: When you connect the microscope to the computer with the data cable, the microscope will assume that you want to view the image with the computer, so the phone cannot search the wifi signal of the microscope.

Q5: Can I connect more than two devices at the same time?
A5: Sorry, you can only view images in real time on one device at a time.

Q6: I just got it and connected it to my computer, and it looks like the photo button doesn't work?
A6: The camera button on the product can only be used on smartphones, not computers.

Q7: Why do I use a different cable to connect the microscope to the computer, open the software and follow the instructions, but see no pictures?
A7: When connecting a microscope to a computer with a data cable, make sure that the data cable has data transmission function, because some data cables only have charging function but no data transmission function.

Q8: What is the reason for the motionless black patch on the screen when using the device to watch?
A8: Dust has entered the product for some reason. Try tapping the product to see if the dust can be knocked off.

Q9: Why is the image so blurry when viewing?
A9: Check whether you adjusted the microscope to the best viewing distance? You can adjust the focal distance by slowly turning the focusing wheel left and right to achieve maximum clarity.

Q10: What if the device halts?
A10: Press the power button and the Zoom button at the same time to restart the device.

Q11: The microscope is connected to the PC, and there is no image after successfully downloading and opening the software.
A11:1. Reconnect the microscope to the PC.
2. Check whether the PC mode is correctly entered.
3. Check whether the battery has low power alarm.
4. Whether the data cable is used correctly.

Q11: The microscope is connected to the PC, and there is no image after successfully downloading and opening the software.
A11:1. Reconnect the microscope to the PC.
2. Check whether the PC mode is correctly entered.
3. Check whether the battery has low power alarm.
4. Whether the data cable is used correctly.

Q13: When connecting to WiFi of the product, the network refuses to join.
A13: Confirm whether there are other smartphones connected to the WiFi of the product around you, and then restart and connect again.

Q14: App has no image when connected to product WiFi.
A14: a. iOS
1. Go to the smartphone settings, find "MAXVIEW", click to enter, find the local network, open it, and return to the APP. Reconnect to use.
b. Android
1. Go to the smartphone settings, find "MAXVIEW", click to enter, find the local network, open it, and return to the APP. Reconnect to use.
2. If the smartphone is connected to the WiFi, a pop-up window is displayed indicating that the Internet cannot be accessed through this network. Please select Yes to continue the connection.

Technical Parameters

Pixel	2 million pixels
Magnification	50-1000X
Picture resolution	1920*1080P
Video resolution	1280*720P
Focal distance	Manual focus(2~60mm)
WiFi connection distance	10m(opening conditions)
Picture format	JPG
Video format	MP4/AVI
Dynamic frame rate	20-30 f / s
Supportive system	Android 6.0, IOS9.0 Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 above
Battery capacity	800 mA
Elapsed time	About 1.5 hours
Charging time	About 1.5 hours
Charging indicator lights	Steady red: The battery is being charged Flashing red:low battery Steady green: Charging is complete

---

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Die Verwendung dieses Produkts ist kompliziert. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, um die Bedienung des Mikroskops zu verstehen.

Wichtige Hinweise

1. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf und laden Sie es mindestens eine Stunde lang auf, bevor Sie es normal verwenden. Laden Sie das Gerät nicht direkt über eine Computersteckdose auf. Bitte verwenden Sie einen 5V 1A Adapter.
2. Wenn das Gerät zum Anzeigen von Bildern an den Computer angeschlossen ist, funktioniert die Gerätetaste nicht.
3. Wenn Sie sich mit der APP verbinden, klicken Sie bitte auf Zulassen, um Standortinformationen und Speicherplatz zu lesen. Ihre Datenschutzinformationen werden nicht gelesen.
4. Mikroskope können nicht gleichzeitig auf Smartphones und PC verwendet werden.
5. Verwenden Sie während des Gebrauchs kein mobiles Netzwerk oder Heim-WiFi.
6. Dieses Gerät ist eine Kombination aus Digitalmikroskop und Lichtmikroskop. Die Vergrößerung ist nicht genau, und der spezifische Vergrößerungseffekt ist abhängig von dem tatsächlichen Bild genommen.
7. Die beste Brennweite eines Mikroskops ist 2-60 mm. Möglicherweise müssen Sie die Brennweite anpassen, um das Objekt deutlich zu sehen, indem Sie das Fokussierrad einstellen.
8. Die WiFi-Verbindung funktioniert nur auf Ihrem Telefon und Tablet, nicht auf Ihrem PC. Wenn Sie es auf einem PC verwenden möchten, laden Sie bitte zuerst die im Handbuch empfohlene PC-Software herunter und schließen Sie es dann über das USB-Kabel an.
9. Schalten Sie nutzlose Anwendungen auf Ihrem Telefon aus, um sicherzustellen, dass das Mikroskop gut funktioniert und nicht angehalten wird.

Einführung des Produkts

Vielen Dank, dass Sie sich für unser WiFi-Elektronenmikroskop entschieden haben, das in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann:

1. Textilindustrie, verwendet für die Textilkontrolle
2. Drucktechnische Prüfung
3. PCB, Prüfung von Präzisionsmaschinen
4. Pädagogischer Zweck
5. Haarkontrolle
6. Untersuchung der Haut
7. Mikrobielle Beobachtung
8. Inspektion von Schmuck und Münzen (Sammlung)
9. Visuelles AIDS

Dies ist ein tragbares WiFi-Elektronenmikroskop mit einem WiFi-Hotspot, der zum Anschluss von iOS/Android-Telefonen und -Tablets verwendet werden kann. Das Mikroskop unterstützt auch USB-Verbindungen zu Computern. Je größer der Bildschirm, desto besser die Anzeige und desto klarer das Bild. Es hat auch die Möglichkeit, Fotos und Videos aufzunehmen und Dateien zu speichern.

Funktion Einführung



1. Schrumpftaste: kurzes Drücken, um 0,2 Mal zu schrumpfen, mit insgesamt 6 Multiplikationen.
2. Foto-/Videotaste: kurz drücken, um Fotos aufzunehmen, 2s lang drücken, um aufzunehmen, 2s lang drücken, um die Aufnahme zu beenden.
3. Vergrößerungstaste: kurz drücken, um 0,2-fach zu vergrößern, insgesamt 6-fach.
4. Power-Taste / Licht-Einstellung Taste: lange drücken 3s Maschine zu schalten; Kurz drücken, um die Größe des Lichts, Standard auf dem maximalen Licht einzustellen. Es gibt 4 Stufen von Licht.
5. Arbeitsanzeige: Das blaue Licht blinkt, wenn WiFi nicht verbunden ist, und das blaue Licht leuchtet konstant, wenn WiFi erfolgreich verbunden ist.
6. Ladekontrollleuchte: rot beim Laden, grün bei voller Ladung.
7. Ladeloch: Unterstützung 5V/1A Laden und Datenübertragung.

Gebrauchsanweisung

--Mobilfunknutzer

1. APP herunterladen und installieren

a. iOS:
Suchen Sie im App Store nach "Max-view", um das Produkt herunterzuladen, zu installieren und zu verwenden.
b. Android:
Suchen Sie in Google Play nach "Max-view", um das Produkt herunterzuladen, zu installieren und zu verwenden.

MAX-VIEW

c. Oder scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone, um ihn herunterzuladen und zu installieren.

MAX-VIEW

2. Starten Sie das Gerät
Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, Sie können das blaue Licht blinken sehen.

3. Die WiFi-Verbindung



Öffnen Sie die APP-Seite, öffnen Sie die WiFi-Einstellungsseite in den Einstellungen gemäß den oben beschriebenen Schritten, suchen Sie den WiFi-Hotspot mit dem Namen MAX-VIEW-XXXX (kein Passwort) und klicken Sie auf Verbinden. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, kehren Sie zur Software zurück und können das Gerät verwenden (die Arbeitsanzeige leuchtet blau und ist immer an, wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist).

4. Schnell fokussieren
Der Beobachtungsabstand der Ausrüstung beträgt 2 - 60 mm, und es können keine Bilder außerhalb des entsprechenden Bereichs aufgenommen werden. Stellen Sie die Brennweite ein, indem Sie das Fokussierrad langsam nach links und rechts drehen, um maximale Klarheit zu erreichen.


Drehen Sie nach links und rechts, um die Brennweite einzustellen
Bildgebende Entfernung: 2-60mm
Objekte beobachten

5. Einführung in die Funktion der APP-Schnittstelle



1. Andere Informationen
2. Gemeinsame Problemanalyse
3. Video zum Anschluss und zur Verwendung des Produkts
4. Gehen Sie zur Seite Gerät verbinden WiFi
5. Anzeige der verbleibenden Strommenge
6. Anzeige der verbleibenden Nutzungszeit



1. Querformat: Das Smartphone kann im Querformat verwendet werden, und das Beobachtungsbild ist größer
2. Split-Screen-Modus: zwei Bilder können gleichzeitig angezeigt werden, der obere Teil ist Echtzeit-Beobachtung Bildschirm, fotografierte Bild, das ist bequem für Benutzer zu vergleichen und Referenz
3. Anzeige der elektrischen Menge: Echtzeitanzeige der elektrischen Menge
4. Bildschirmsperre: Bildschirm sperren Einstellungen zum Schutz vor versehentlicher Berührung
5. Lichteinstellung: Stellen Sie die Lichtgröße des Geräts ein
6. Spiegelbild: Bild 180°-Anzeige
7. Fotos aufnehmen: zum Aufnehmen von Fotos anklicken
8. Videoaufnahme: zum Aufnehmen anklicken
9. Dateiansicht: Klicken Sie hier, um aufgenommene Fotos und Videos anzusehen.

——Computerbenutzer

--Windows-Systeme:
Windows Vista / 7/8/10 oder höher werden unterstützt

1, Software-Installation
1) Für WIN 7/8-Systeme laden Sie die AMCAP-Software herunter und installieren Sie sie.
2) Suchen Sie bei WIN 10-Systemen direkt nach der Software Windows Camera (Hinweis: Bitte deaktivieren Sie die Standard-Laptop-Kamera in Windows! Und Sie müssen die Datenschutzeinstellungen der Kamera ändern, die für die Zugriffsberechtigung erforderlich sind .)
3) Oder laden Sie die Anwendung Smart Camera für Ihren Computer herunter. Download-Link: www.inskam.com/download/camera.zip
4) Schließen Sie das mit dem Mikroskop gelieferte Type-C/USB Kabel an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses an. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
5) Für verschiedene Windows-Systeme wird unterschiedliche Software empfohlen, bitte laden Sie die entsprechende Software für Ihr System herunter.

2, Software-Seitenanzeige:
1)AMCAP-Seite, wie unten gezeigt



2)Windows-Kamera-Seite, wie unten gezeigt



3) Smart-Kamera-Seite, wie unten gezeigt



*Hinweis: Die folgende Situation tritt lange Zeit auf, wenn das Gerät über das Datenkabel an den Computer angeschlossen wird. Sie können die folgenden Lösungen ausprobieren:



a.Wiederholen Sie zunächst das Ein- und Ausstecken des Type-C/USB Kabels oder stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
b. Zweitens ist die Software möglicherweise nicht mit dem System kompatibel, sodass Sie überprüfen können, ob Sie die Installationsanweisungen der Software korrekt verwenden.

--MacOS-Systeme: MacOS X 11.0 oder höher wird unterstützt, nicht verfügbar für Apple-Laptops mit Typ-C-Schnittstelle.

Öffnen der Software (wir empfehlen die Verwendung der "Photo Booth"-Software, die mit Ihrem Apple-Computer geliefert wird).
1) Suchen Sie zunächst im Anwendungsverzeichnis des Finder-Fensters eine Anwendung namens "Photo Booth".



2、Gerät anschließen
1) Verbinden Sie das Mikroskop mit dem usb-Kabel, das mit dem Mikroskop geliefert wird, an den Type-C/USB Anschluss Ihres Computers, halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Öffnen und führen Sie die Anwendung "Photo Booth" aus.
2) Klicken Sie auf Photo Booth und wählen Sie die Kamera"GENERAL-UVC".



3) Sie können auch die alternative Software "Quick Time Player" verwenden.

Lade- und Anzeigelampen

1. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt das rote Licht schnell, Verwenden Sie den 5V 1A Netzadapter, um das Gerät aufzuladen. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die Anzeige rot, und nachdem der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.
2. Wenn es vollständig aufgeladen ist, können Sie das Mikroskop bis zu 1.5 Stunden lang ununterbrochen verwenden.
3. Wenn das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, laden Sie es mindestens eine Stunde lang mit einem 5V/1A-Ladegerät auf.
4. Bitte verwenden Sie keinen Computer, um das Gerät aufzuladen. Sonst schaltet es automatisch in den PC-Kameramodus.

Häufig gestellte Fragen

Q1: Mit welchen Systemen ist das Gerät kompatibel?
A1: Mobile Unterstützung: Android 6.0, ios9.0 und höher
PC-Unterstützung: Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 und höher, Linux/Chrome OS wird nicht unterstützt.

Q2: Warum kann ich keine Verbindung zum WiFi herstellen?
A2: Es stellt seine eigene WiFi-Verbindung her. Verbinden Sie sich mit dem Wifi des Geräts, nicht mit dem Wifi zu Hause.

Q3: Kann das Gerät Ton aufnehmen?
A3: Nein, es nimmt keinen Ton auf.

Q4: Warum kann das Smartphone das WiFi-Signal des Mikroskops nicht suchen, wenn es das Mikroskop und den Computer mit der Datenleitung verbindet?
A4: Wenn Sie das Mikroskop mit dem Datenkabel an den Computer anschließen, geht das Mikroskop davon aus, dass Sie das Bild mit dem Computer anzeigen möchten, so dass das Telefon das WiFi-Signal des Mikroskops nicht suchen kann.

Q5: Kann ich mehr als zwei Geräte gleichzeitig anschließen?
A5: Leider können Sie Bilder in Echtzeit immer nur auf einem Gerät anzeigen.

Q6: Ich habe das Gerät gerade erhalten und an meinen Computer angeschlossen, und es sieht so aus, als ob die Fototaste nicht funktioniert?
A6: Die Kamerataste auf dem Produkt kann nur auf Smartphones und nicht auf Computern verwendet werden.

Q7: Warum verwende ich ein anderes Kabel, um das Mikroskop an den Computer anzuschließen, öffne die Software und folge den Anweisungen, sehe aber keine Bilder?
A7: Wenn Sie das Mikroskop mit einem Datenkabel an einen Computer anschließen, stellen Sie sicher, dass das Datenkabel über eine Datenübertragungsfunktion verfügt, da einige Datenkabel nur über eine Ladefunktion, aber nicht über eine Datenübertragungsfunktion verfügen.

Q8: Was ist der Grund für den unbeweglichen schwarzen Fleck auf dem Bildschirm, wenn ich das Gerät zum Fernsehen verwende?
A8: Aus irgendeinem Grund ist Staub in das Gerät eingedrungen. Klopfen Sie auf das Gerät, um zu sehen, ob sich der Staub abklopfen lässt.

Q9: Warum ist das Bild beim Betrachten so unscharf?
A9: Prüfen Sie, ob Sie das Mikroskop auf den optimalen Betrachtungsabstand eingestellt haben. Sie können die Brennweite einstellen, indem Sie das Fokussierrad langsam nach links und rechts drehen, um maximale Klarheit zu erreichen.

Q10: Was passiert, wenn das Gerät nicht mehr funktioniert?
A10: Drücken Sie die Einschalttaste und die Zoomtaste gleichzeitig, um das Gerät neu zu starten.

Q11: Das Mikroskop ist an den PC angeschlossen, und nach erfolgreichem Herunterladen und Öffnen der Software wird kein Bild angezeigt.
A11:1. Schließen Sie das Mikroskop wieder an den PC an.
2. Prüfen Sie, ob der PC-Modus richtig eingestellt ist.
3. Prüfen Sie, ob die Batterie einen Alarm bei niedrigem Ladestand hat.
4. Ob das Datenkabel richtig verwendet wird.

Q12: Die WiFi-Verbindung wird plötzlich unterbrochen.
A12:1. Die Leistung des Geräts ist zu gering. Prüfen Sie, ob das Gerät über ausreichend Leistung verfügt.
2.Verbinden Sie das WiFi erneut oder starten Sie die App neu.

Q13: Wenn ich eine Verbindung zum WiFi des Produkts herstelle, weigert sich das Netzwerk, sich zu verbinden.
A13: Vergewissern Sie sich, ob andere Smartphones in Ihrer Nähe mit dem WiFi des Produkts verbunden sind, und starten Sie die Verbindung erneut.

Q14: Die App hat kein Bild, wenn sie mit dem WiFi des Produkts verbunden ist.
A14: a. iOS
1. Gehen Sie zu den Smartphone-Einstellungen, suchen Sie "MAXVIEW", klicken Sie auf "Enter", suchen Sie das lokale Netzwerk, öffnen Sie es und kehren Sie zur APP zurück. Verbinden Sie sich erneut zur Verwendung.
B. Android
1. Gehen Sie zu den Smartphone-Einstellungen, suchen Sie "MAXVIEW", klicken Sie auf "Enter", suchen Sie das lokale Netzwerk, öffnen Sie es, und kehren Sie zur APP zurück. Verbinden Sie sich erneut zur Verwendung.
2. Wenn das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das darauf hinweist, dass der Zugriff auf das Internet über dieses Netzwerk nicht möglich ist. Bitte wählen Sie Ja, um die Verbindung fortzusetzen.

Technical Parameters

Pixel	2 Millionen Pixel
Bildauflösung	50-1000X
Picture resolution	1920*1080P
Auflösung des Videos	1280*720P
Brennweite	Manueller Fokus (2~60mm)
Entfernung der WiFi-Verbindung	10m(Öffnungsbedingungen)
Bildformat	JPG
Video-Format	MP4/AVI
Dynamische Bildrate	20-30 f / s
Unterstützendes System	Android 6.0,. IOS9.0 Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 oder höher
Kapazität der Batterie	800 mA
Verstrichene Zeit	Ungefähr 1.5 Stunden
Aufladezeit	Ungefähr 1.5 Stunden
Ladeanzeigeleuchten	Rotes Dauerlicht: Der Akku wird geladen Rot blinkend: Batterie schwach Konstant grün: Der Ladevorgang ist abgeschlossen

---

Prefazione

Grazie per aver scelto questo apparecchio. L'uso di questo prodotto è complicato; si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo per comprendere il funzionamento del microscopio.

Note importanti

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il dispositivo e lasciarlo in carica per almeno un'ora prima del normale utilizzo. Non caricare direttamente attraverso la presa del computer. Utilizzare un adattatore da 5V 1A.
2. Quando il dispositivo è collegato al computer per visualizzare le immagini, il pulsante del dispositivo non funziona.
3. Quando ci si connette all'APP, fare clic su Consenti per leggere le informazioni sulla posizione e lo spazio di archiviazione. Le informazioni sulla privacy non verranno lette.
4. I microscopi non possono essere utilizzati contemporaneamente su smartphone e PC.
5. Non utilizzare la rete mobile o il WiFi domestico durante l'uso.
6. Questo apparecchio è una combinazione di microscopio digitale e microscopio ottico. L'ingrandimento non è preciso e l'effetto di ingrandimento specifico è soggetto all'immagine effettivamente scattata.
7. La lunghezza focale ottimale di un microscopio è di 2-60 mm. Potrebbe essere necessario regolare la distanza focale per vedere chiaramente l'oggetto regolando la rotella di messa a fuoco.
8. La connessione WiFi funziona solo sul telefono e sul tablet, non sul PC. Se si desidera utilizzarlo su un PC, scaricare prima il software per PC consigliato nel manuale e poi collegarlo tramite il cavo USB.
9. Spegnere le applicazioni inutili sul telefono per assicurarsi che il microscopio funzioni bene e non si blocchi.

Introduzione al prodotto

Grazie per aver acquistato il nostro microscopio elettronico WiFi, che può essere facilmente utilizzato in diversi settori, tra cui:

1.Industria tessile, utilizzato per l'ispezione dei tessuti
2.Ispezione della stampa
3.PCB, test di macchinari di precisione
4.Scopo educativo
5.Controllo dei capelli
6.Esame della pelle
7.Osservazione microbica
8.Ispezione di gioielli e monete (collezione)
9.AIDS visivo

Si tratta di un microscopio elettronico WiFi portatile con hotspot WiFi che può essere utilizzato per collegare telefoni e tablet iOS/Android. Il microscopio supporta anche la connessione USB ai computer. Più grande è lo schermo, migliore è la visualizzazione e più chiara è l'immagine. Ha anche la possibilità di scattare foto, girare video e archiviare file.

Introduzione alle funzioni



1. Pulsante di rimpicciolimento: premere brevemente per rimpicciolire di 0,2 volte, con un totale di 6 multipli.
2. Pulsante foto/video: premere brevemente per scattare foto, premere a lungo per 2 secondi per registrare, premere a lungo per 2 secondi per interrompere la registrazione.
3.Pulsante di ingrandimento: premere brevemente per ingrandire di 0,2 volte, per un totale di 6 volte.
4. Pulsante di accensione/pulsante di regolazione della luce: premere a lungo per 3 secondi per accendere la macchina; premere brevemente per regolare la dimensione della luce, di default sulla luce massima. Sono disponibili 4 livelli di luce.
5. Indicatore luminoso di funzionamento: la luce blu lampeggia quando il WiFi non è connesso, mentre la luce blu è fissa quando il WiFi è connesso correttamente.
6. Spia di carica: rossa quando è in carica, verde quando è completamente carica.
7. Foro di ricarica: supporta la ricarica e la trasmissione dati a 5V/1A.

Istruzioni per l'uso

-- Utenti mobili

1. Download e installazione dell'APP

a. iOS:
Cercare "Max-view" nell'App Store per scaricare, installare e utilizzare il prodotto.
b. Android:
Cercare "Max-view" su Google Play per scaricare, installare e utilizzare il prodotto.

MAX-VIEW

c. Oppure scansionare il seguente codice QR con lo smartphone per scaricare e installare il prodotto.

MAX-VIEW

2. Avviare il dispositivo
Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, per vedere la luce blu lampeggiare.

3. La connessione WiFi



Aprire la pagina dell'APP, entrare nella pagina delle impostazioni WiFi secondo i passaggi precedenti, trovare l'hotspot WiFi denominato MAX-VIEW-XXXX (senza password) e fare clic su Connetti. Dopo che la connessione è riuscita, tornare al software e utilizzare il dispositivo (la spia di funzionamento è blu e sempre accesa dopo che il dispositivo è stato collegato con successo).

4. Mettere a fuoco rapidamente
La distanza di visione dell'apparecchiatura è compresa tra 2 e 60 mm e non può essere ripresa oltre l'intervallo corrispondente. Regolare la distanza focale ruotando lentamente la rotella di messa a fuoco a sinistra e a destra per ottenere la massima chiarezza.


Ruotare a sinistra e a destra per regolare la distanza focale
Distanza di visione: 2-60 mm
Osservare gli oggetti

5. Introduzione alle funzioni dell'interfaccia APP



1. Altre informazioni
2. Analisi dei problemi comuni
3. Video di collegamento e utilizzo del prodotto
4. Vai alla pagina di connessione del dispositivo WiFi
5. Visualizzazione della quantità di elettricità rimanente
6. Visualizzazione del tempo di utilizzo rimanente



1. Modalità orizzontale: lo smartphone può essere utilizzato in modalità orizzontale e l'immagine di osservazione è più grande.
2. Modalità split screen: è possibile visualizzare due immagini contemporaneamente, la parte superiore è la schermata di osservazione in tempo reale, l'immagine fotografata, che è conveniente per gli utenti per confrontare e fare riferimento
3. Visualizzazione della quantità elettrica: visualizzazione in tempo reale della quantità elettrica.
4. Blocco schermo: blocco delle impostazioni dello schermo per evitare tocchi accidentali.
5. Regolazione della luce: consente di regolare la dimensione della luce dell'apparecchiatura.
6. Immagine speculare: visualizzazione a 180° dell'immagine
7. Scatta foto: fare clic per scattare foto
8. Registrazione video: diccare per registrare
9. Visualizzazione file: fare clic per visualizzare le foto e i video scattati.

——Utenti di computer

--Sono supportati i sistemi Windows:
Windows Vista/7/8/10 o superiore

1, Installazione del software
1) Per i sistemi WIN 7/8, scaricare e installare il software AMCAP.
2) Per i sistemi WIN 10, cercate direttamente il software Windows Camera (Nota: disattivate la fotocamera di default del portatile in Windows! E devi cambiare le impostazioni della privacy della fotocamera, che è necessaria per consentire l'accesso).
3) Oppure scarica l'applicazione Smart Camera per il tuo computer. Link per il download: www.inskam.com/download/camera.zip
4) Collegare il cavo Type-C/USB fornito con il microscopio alla porta USB sul retro del case del computer. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
5) Si raccomanda un software diverso per i diversi sistemi Windows, si prega di scaricare il software appropriato per il vostro sistema.

2, Visualizzazione della pagina del software
1)Pagina AMCAP, come mostrato di seguito



2)Pagina Windows Camera, come mostrato di seguito



3)Pagina Smart Camera, come mostrato di seguito



*Nota: La seguente situazione si verifica per molto tempo quando si collega il dispositivo al computer utilizzando il cavo dati. Puoi provare le seguenti soluzioni:



a. In primo luogo, si prega di ripetere il collegamento e lo scollegamento del cavo Type-C/USBo di inserire il cavo nella porta USB sul retro del computer per assicurarsi che il dispositivo sia alimentato correttamente.
b. In secondo luogo, il software potrebbe non essere compatibile con il sistema; controllare se state usando correttamente le istruzioni di installazione del software.

--Sistemi MacOS: MacOS X 11.0 o superiore è supportato, non disponibile per i portatili Apple con interfaccia Tipo C.

Aprire il software (si consiglia di utilizzare il software "Photo Booth" che viene fornito con il computer Apple).
1) In primo luogo, nella directory Applicazioni della finestra del Finder, trovate un'applicazione chiamata "Photo Booth".



2、Collegare il dispositivo
1) Collegare il microscopio alla porta USB del vostro computer con il cavo Type-C/USB che viene fornito con il microscopio, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Aprire ed eseguire l'applicazione "Photo Booth".
2) Clicca su Photo Booth e seleziona la fotocamera"GENERAL-UVC".



3) Potete anche usare il software alternativo "Quick Time Player".

Spie di ricarica e indicatori

1. Quando la batteria è scarica, la luce rossa lampeggerà rapidamente, Utilizzare l'adattatore di alimentazione da 5V 1A per caricare il dispositivo. Quando la batteria è carica, l'indicatore luminoso diventa rosso; dopo che la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde.
2. Quando la batteria è completamente carica, è possibile utilizzare il microscopio ininterrottamente per 1.5 ore.
3. Quando il dispositivo è completamente spento, caricarlo per almeno un'ora con un caricatore da 5V/1A.
4. Non utilizzare un computer per caricare il dispositivo. Altrimenti passa automaticamente in modalità PC camera.

Domande frequenti

Q1: Con quali sistemi è compatibile il dispositivo?
A1: Supporto mobile: Android 6.0, iOS9.0 e superiori
Supporto PC: Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 e superiori, Linux/Chrome OS non è supportato.

D2: Perché non riesco a connettermi al WiFi?
A2: Crea una propria connessione Wifi. Collegarsi al Wifi del dispositivo, non al Wifi di casa.

D3: Il dispositivo può registrare l'audio?
A3: No, non registra l'audio.

D4: Perché lo smartphone non riesce a cercare il segnale wifi del microscopio quando si collegano il microscopio e il computer con la linea dati?
A4: Quando si collega il microscopio al computer con il cavo dati, il microscopio presuppone che si voglia visualizzare l'immagine con il computer, quindi il telefono non può cercare il segnale wifi del microscopio.

D5: Posso collegare più di due dispositivi contemporaneamente?
A5: Spiacente, è possibile visualizzare le immagini in tempo reale solo su un dispositivo alla volta.

Q6: L'ho appena ricevuto e collegato al mio computer, ma sembra che il pulsante per le foto non funzioni?
A6: Il pulsante della fotocamera sul prodotto può essere utilizzato solo sugli smartphone, non sui computer.

D7: Perché utilizzo un cavo diverso per collegare il microscopio al computer, apro il software e seguo le istruzioni, ma non vedo le foto?
A7: Quando si collega il microscopio a un computer con un cavo dati, assicurarsi che il cavo dati abbia la funzione di trasmissione dati, perché alcuni cavi dati hanno solo la funzione di ricarica ma non quella di trasmissione dati.

D8: Qual è il motivo della macchia nera immobile sullo schermo quando si utilizza il dispositivo per la visione?
R8: Per qualche motivo la polvere è entrata nel prodotto. Provare a toccare il prodotto per vedere se la polvere può essere rimossa.

D9: Perché l'immagine è così sfocata durante la visione?
R9: Controllare se il microscopio è stato regolato alla distanza migliore per la visione. È possibile regolare la distanza focale ruotando lentamente la rotella di messa a fuoco a destra e a sinistra per ottenere la massima nitidezza.

Q10: Cosa succede se il dispositivo si blocca?
R10: Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante dello zoom per riavviare il dispositivo.

D11: Il microscopio è collegato al PC, ma non ci sono immagini dopo aver scaricato e aperto il software.
A11:1. Ricollegare il microscopio al PC.
2. Controllare se la modalità PC è stata inserita correttamente.
3. Controllare se la batteria ha un allarme di basso consumo.
4. Verificare che il cavo dati sia utilizzato correttamente.

D12: La connessione WiFi si interrompe improvvisamente.
A12:1. L'alimentazione del dispositivo è troppo bassa. Controllare se il dispositivo ha una potenza sufficiente.
2.Ricollegare il WiFi o riavviare l'applicazione.

D13: Quando ci si connette al WiFi del prodotto, la rete rifiuta di connettersi.
R13: Verificare se ci sono altri smartphone connessi al WiFi del prodotto nelle vicinanze, quindi riavviare e connettersi di nuovo.

D14: L'app non presenta immagini quando è connessa al WiFi del prodotto.
A14: a. iOS
1. Accedere alle impostazioni dello smartphone, trovare "MAXVIEW", fare clic per entrare, trovare la rete locale, aprirla e tornare all'APP. Ricollegarsi all'uso.
b. Android
1. Accedere alle impostazioni dello smartphone, trovare "MAXVIEW", fare clic per entrare, trovare la rete locale, aprirla e tornare all'APP. Ricollegarsi all'uso.
2. Se lo smartphone è connesso al WiFi, viene visualizzata una finestra pop-up che indica che non è possibile accedere a Internet attraverso questa rete. Selezionare Sì per continuare la connessione.

Technical Parameters

Pixel	2 milioni di pixel
Ingrandimento	50-1000X
Risoluzione dell'immagine	1920*1080P
Risoluzione video	1280*720P
Distanza focale	Messa a fuoco manuale (2~60mm)
Distanza di connessione WiFi	10m (condizioni di apertura)
Formato dell'immagine	JPG
Formato video	MP4/AVI
Frequenza dinamica dei fotogrammi	20-30 f/s
Sistema supportato	Android 6.0,. IOS9.0 Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 oder höher
Battery capacity	800 mA
Tempo trascorso	Circa 1.5 ore
Tempo di carica	Circa 1.5 ore
Indicatori luminosi di carica	Rosso fisso: la batteria è in carica Rosso lampeggiante: batteria scarica Verde fisso: la carica è completa

---

Préface

Grazie per aver scelto questo apparecchio. L'uso di questo prodotto è complicato; si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo per comprendere il funzionamento del microscopio.

Informations utiles

1. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil et le charger pendant au moins une heure avant une utilisation normale. Ne branchez pas directement sur une prise d'ordinateur. Veuillez utiliser un adaptateur 5V 1A.
2. Lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur pour visualiser des photos, le bouton de l'appareil ne fonctionne pas.
3. Lors de la connexion à l'APP, veuillez cliquer sur Autoriser pour lire les informations de localisation et l'espace de stockage. Vos informations personnelles ne seront pas lues.
4. Les microscopes ne peuvent pas être utilisés sur les smartphones et les PC en même temps.
5. N'utilisez pas le réseau mobile ou le WiFi domestique pendant l'utilisation.
6. Cet équipement est une combinaison de microscope numérique et de microscope optique. Le grossissement n'est pas précis, et l'effet de grossissement spécifique est soumis à la photo réelle prise.
7. La meilleure longueur focale d'un microscope est de 2 à 60 mm. Vous devrez peut-être ajuster la distance focale pour voir clairement l'objet en réglant la molette de mise au point.
8. La connexion WiFi ne fonctionne que sur votre téléphone et votre tablette, pas sur votre PC. Si vous souhaitez l'utiliser sur un PC, veuillez d'abord télécharger le logiciel PC recommandé dans le manuel, puis connectez-le via le câble USB.
9. Désactivez les applications inutiles sur votre téléphone pour vous assurer que le microscope fonctionne bien et n'est pas arrêté.

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté notre microscope électronique WiFi, qui peut être facilement utilisé dans différents domaines, notamment :

1. L'industrie textile, utilisé pour l'inspection des textiles
2. Inspection de l'impression
3. PCB, test de machines de précision
4. But éducatif
5. Contrôle des cheveux
6. Examen de la peau
7. Observation microbienne
8. Inspection des bijoux et des pièces de monnaie (collection)
9. Visualisation du SIA

Il s'agit d'un microscope électronique WiFi portable avec un hotspot WiFi qui peut être utilisé pour connecter les téléphones et tablettes iOS/Android. Le microscope prend également en charge la connexion USB aux ordinateurs. Plus l'écran est grand, meilleur est l'affichage et plus claire est l'image. Il a également la possibilité de prendre des photos, des vidéos et de stocker des fichiers.

Fonctionnalités



1. Bouton de rétrécissement : pression courte pour rétrécir 0,2 fois, avec un total de 6 multiples.
2. Bouton photo/vidéo : pression courte pour prendre des photos, pression longue 2s pour enregistrer, pression longue 2s pour arrêter l'enregistrement.
3.Bouton d'agrandissement : une pression courte permet d'agrandir 0,2 fois, avec un total de 6 fois.
4. Bouton d'alimentation / bouton de réglage de la lumière : appui long sur 3s pour allumer la machine ; appui court pour régler la taille de la lumière, par défaut sur la lumière maximale. Il y a 4 niveaux de lumière.
5. Témoin lumineux de fonctionnement : la lumière bleue clignote lorsque le WiFi n'est pas connecté, et la lumière bleue reste allumée lorsque le WiFi est connecté avec succès.
6. Témoin lumineux de charge : rouge en charge, vert en charge complète.
7. Orifice de chargement : prise en charge de la charge et de la transmission de données 5V/1A.

Directions for Use

-- Utilisateurs mobiles

1. Téléchargement et installation de l'APP

a. iOS:
Recherchez "MAX-VIEW" dans l'App Store pour télécharger, installer et utiliser le produit.
b. Android :
Recherchez "MAX-VIEW" dans Google Play pour télécharger, installer et utiliser le produit.

MAX-VIEW

c. Ou scannez le code QR suivant avec votre smartphone pour télécharger et installer.

MAX-VIEW

2. Démarrez l'appareil
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3s, vous pouvez voir la lumière bleue clignoter.

3. La connexion WiFi



Ouvrez la page APP, entrez dans la page de réglage du WiFi dans les paramètres selon les étapes ci-dessus, trouvez le hotspot WiFi nommé MAX-VIEW-XXXX (sans mot de passe), et cliquez sur Connecter. Une fois la connexion réussie, revenez au logiciel, vous pouvez utiliser l'appareil (le témoin lumineux de fonctionnement est bleu et toujours allumé après la connexion réussie de l'appareil).

4. Mise au point rapide
La distance d'imagerie d'observation de l'équipement est de 2 à 60 mm, et il n'est pas possible de prendre des images au-delà de la plage correspondante. Réglez la distance focale en tournant lentement la molette de mise au point de gauche à droite pour obtenir une clarté maximale.


Tournez à gauche et à droite pour régler la distance focale.
Distance d'imagerie: 2-60 mm
Observer des objets

5. Introduction aux fonctions de l'interface APP



1. Autres informations
2. Analyse des problèmes courants
3. Vidéo de connexion et d'utilisation du produit
4. Aller à la page de connexion du dispositif WiFi
5. Afficher la quantité d'électricité restante
6. Afficher le temps d'utilisation restant



1. Mode paysage : le smartphone peut être utilisé en mode paysage, et l'image d'observation est plus grande.
2. Mode écran partagé : deux images peuvent être affichées en même temps, la partie supérieure est l'écran d'observation en temps réel, l'image photographiée, ce qui est pratique pour que les utilisateurs puissent comparer et se référer.
3. Affichage de la quantité d'électricité : affichage en temps réel de la quantité d'électricité
4. Verrouillage de l'écran : verrouillage des paramètres de l'écran pour éviter tout contact accidentel.
5. Réglage de la lumière : ajuster la taille de la lumière de l'équipement.
6. Image miroir : affichage de l'image à 180
7. Prendre des photos : cliquer pour prendre des photos
8. Enregistrement vidéo : cliquer pour enregistrer
9. Visualisation des fichiers : cliquez pour visualiser les photos et les vidéos qui ont été prises.

——Utilisateurs d'ordinateurs

--Systèmes Windows :
Windows Vista/7/8/10 ou supérieur est supporté.

1, Installation du logiciel
1) Pour les systèmes WIN 7/8, téléchargez et installez le logiciel AMCAP.
2) Pour les systèmes WIN 10, recherchez directement le logiciel Windows Camera (Note : Veuillez désactiver la caméra par défaut de l'ordinateur portable dans Windows ! Et vous devez modifier les paramètres de confidentialité de la caméra, ce qui est nécessaire pour autoriser l'accès).
3) Ou téléchargez l'application Smart Camera pour votre ordinateur. Lien de téléchargement : www.inskam.com/download/camera.zip
4) Connectez le câble Type-C/USB fourni avec le microscope au port USB situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.
5) Différents logiciels sont recommandés pour différents systèmes Windows, veuillez télécharger le logiciel approprié pour votre système.

2, Affichage de la page du logiciel
1)Page AMCAP, comme indiqué ci-dessous



2)Page Windows Camera, comme indiqué ci-dessous



3)Page Smart Camera, comme indiqué ci-dessous



*Note : La situation suivante se produit pendant un long moment lors de la connexion de l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de données. Vous pouvez essayer les solutions suivantes :



a. Tout d'abord, veuillez répéter le branchement et le débranchement du câble Type-C/USB ou brancher le câble dans le port USB à l'arrière du boîtier de l'ordinateur pour vous assurer que l'appareil est correctement alimenté.
b. Deuxièmement, il se peut que le logiciel ne soit pas compatible avec le système, vous pouvez donc vérifier si vous utilisez correctement les instructions d'installation du logiciel.

--Systèmes MacOS : MacOS X 11.0 ou supérieur est pris en charge, non disponible pour les ordinateurs portables Apple avec interface Type-c.

Ouverture du logiciel (nous vous recommandons d'utiliser le logiciel "Photo Booth" fourni avec votre ordinateur Apple).
1) Tout d'abord, dans le répertoire Applications de la fenêtre du Finder, trouvez une application appelée "Photo Booth".



2、Connexion du dispositif
1) Connectez le microscope au port USB de votre ordinateur avec le câble Type-C/USB fourni avec le microscope, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez et exécutez l'application "Photo Booth".
2) Cliquez sur Photo Booth et sélectionnez la caméra"GENERAL-UVC".



3) Vous pouvez également utiliser le logiciel alternatif "Quick Time Player".

Charge et Voyants Lumineux

1. Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote rapidement, Utilisez l'adaptateur secteur 5V 1A pour charger l'appareil. Lorsque la batterie est chargée, le témoin lumineux devient rouge, et une fois la batterie entièrement chargée, le témoin lumineux devient vert.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, vous pouvez utiliser le microscope en continu pendant 1.5 heures.
3. Lorsque l'appareil est complètement éteint, chargez-le pendant au moins une heure avec un chargeur 5V/1A.
4. Veuillez ne pas utiliser un ordinateur pour charger l'appareil. Sinon, il passe automatiquement en mode caméra PC.

Questions Fréquemment Posées

Q1 : Avec quels systèmes l'appareil est-il compatible ?
R1 : Support mobile : Android 6.0, ios9.0 et supérieur
Support PC : Windows Vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 et supérieur, Linux/Chrome OS n'est pas pris en charge.

Q2 : Pourquoi ne puis-je pas me connecter au WiFi ?
R2 : L'appareil crée sa propre connexion Wifi. Connectez-vous au Wifi de l'appareil, pas à celui de votre domicile.

Q3 : L'appareil peut-il enregistrer du son ?
R3 : Non, il n'enregistre pas de son.

Q4 : Pourquoi le smartphone ne peut-il pas rechercher le signal Wifi du microscope lorsqu'il connecte le microscope et l'ordinateur avec la ligne de données ?
A4 : Lorsque vous connectez le microscope à l'ordinateur avec le câble de données, le microscope suppose que vous voulez visualiser l'image avec l'ordinateur, donc le téléphone ne peut pas rechercher le signal wifi du microscope.

Q5 : Puis-je connecter plus de deux appareils en même temps ?
R5 : Désolé, vous ne pouvez visualiser les images en temps réel que sur un seul appareil à la fois.

Q6 : Je viens de le recevoir et de le connecter à mon ordinateur, et il semble que le bouton photo ne fonctionne pas ?
A6 : Le bouton photo du produit ne peut être utilisé que sur les smartphones, pas sur les ordinateurs.

Q7 : Pourquoi utiliser un câble différent pour connecter le microscope à l'ordinateur, ouvrir le logiciel et suivre les instructions, mais ne voir aucune photo ?
R7 : Lorsque vous connectez un microscope à un ordinateur avec un câble de données, assurez-vous que le câble de données a une fonction de transmission de données, car certains câbles de données ont seulement une fonction de charge mais pas de fonction de transmission de données.

Q8 : Quelle est la raison de la tache noire immobile sur l'écran lorsque vous utilisez l'appareil pour regarder ?
A8 : De la poussière a pénétré dans le produit pour une raison quelconque. Essayez de tapoter le produit pour voir si la poussière peut être éliminée.

Q9 : Pourquoi l'image est-elle si floue lors du visionnage ?
R9 : Vérifiez si vous avez réglé le microscope à la meilleure distance de visualisation ? Vous pouvez régler la distance focale en tournant lentement la molette de mise au point vers la gauche et la droite pour obtenir une clarté maximale.

Q10 : Que faire si l'appareil s'arrête ?
R10 : Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton Zoom pour redémarrer l'appareil.

Q11 : Le microscope est connecté au PC, et il n'y a pas d'image après avoir téléchargé et ouvert le logiciel avec succès.
A11:1. Reconnecter le microscope au PC.
2. Vérifier si le mode PC est correctement entré.
3. Vérifiez si la batterie a une alarme de faible puissance.
4. Vérifiez si le câble de données est utilisé correctement.

Q12 : La connexion WiFi est soudainement interrompue.
A12:1. L'alimentation de l'appareil est trop faible. Vérifiez si l'appareil est suffisamment alimenté.
2. Reconnectez le WiFi ou redémarrez l'application.

Q13 : Lors de la connexion au WiFi du produit, le réseau refuse de se joindre.
R13 : Vérifiez si d'autres smartphones sont connectés au WiFi du produit autour de vous, puis redémarrez et connectez-vous à nouveau.

Q14 : L'application n'a pas d'image lorsqu'elle est connectée au WiFi du produit.
R14 : a. iOS
1. Allez dans les paramètres du smartphone, trouvez "MAXVIEW", cliquez pour entrer, trouvez le réseau local, ouvrez-le, et revenez à l'APP. Reconnectez-vous pour l'utiliser.
b. Android
1. Allez dans les paramètres du smartphone, trouvez "MAXVIEW", cliquez pour entrer, trouvez le réseau local, ouvrez-le, et revenez à l'APP. Reconnectez-vous pour l'utiliser.
2. Si le smartphone est connecté au WiFi, une fenêtre contextuelle s'affiche indiquant qu'il est impossible d'accéder à Internet via ce réseau. Veuillez sélectionner Oui pour poursuivre la connexion.

Paramètres techniques

Pixel	2 milioni di pixel
Zoom	50-1000X
Résolution de l'image	1920*1080P
Résolution vidéo	1280*720P
Distance focale	Focalisation manuelle(2~60mm)
Distance de connexion WiFi	10m(conditions d'ouverture)
Format de l'image	JPG
Format vidéo	MP4/AVI
Fréquence d'images dynamiques	20-30 f/s
Système d'assistance	Android 6.0,. IOS9.0 Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 above
Capacité de la batterie	800 mA
Tempo trascorso	A peut près 1.5 heures
Tempo di carica	A peut près 1.5 heures
Témoins lumineux de charge	Rouge fixe : la batterie est en cours de chargement Rouge clignotant : batterie faible Vert fixe : la charge est terminée

---

Prólogo

Gracias por elegir este equipo. El uso de este producto es complicado, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender el funcionamiento del microscopio.

Notas importantes

1. Antes del primer uso, cargue completamente el dispositivo y cárguelo durante al menos una hora antes de su uso normal. No lo cargue directamente a través de un enchufe de ordenador. Por favor, utilice un adaptador de 5V 1A.
2. Cuando el dispositivo está conectado al ordenador para ver las imágenes, el botón del dispositivo no funciona.
3. Cuando se conecte a la APP, por favor, haga clic en Permitir para leer la información de ubicación y el espacio de almacenamiento. Su información de privacidad no será leída.
4. Los microscopios no se pueden utilizar en los teléfonos inteligentes y PC al mismo tiempo.
5. No utilice la red móvil o el WiFi doméstico durante su uso.
6. Este equipo es una combinación de microscopio digital y microscopio óptico. El aumento no es exacto, y el efecto de aumento específico está sujeto a la imagen real tomada.
7. La mejor distancia focal de un microscopio es de 2 a 60 mm. Es posible que tenga que ajustar la distancia focal para ver el objeto con claridad ajustando la rueda de enfoque.
8. La conexión WiFi sólo funciona en el teléfono y la tableta, no en el PC. Si quieres usarlo en un PC, por favor, descarga primero el software para PC recomendado en el manual, y luego conéctalo a través del cable USB.
9. Apague las aplicaciones inútiles en su teléfono para asegurarse de que el microscopio funciona bien y no se detiene.

Presentación del producto

Gracias por comprar nuestro microscopio electrónico WiFi, que puede ser fácilmente utilizado en diferentes áreas, incluyendo:

1.Industria textil, utilizada para la inspección textil
2.Inspección de impresión
3.PCB, pruebas de maquinaria de precisión
4.Propósito educativo
5.Control del cabello
6.Examen de la piel
7.Observación microbiana
8.Inspección de joyas y monedas (colección)
9.Sida visual

Se trata de un microscopio electrónico WiFi portátil con un punto de acceso WiFi que puede utilizarse para conectar teléfonos y tabletas iOS/Android. El microscopio también admite la conexión USB a ordenadores. Cuanto más grande sea la pantalla, mejor será la visualización y más clara será la imagen. También tiene la capacidad de tomar fotos, vídeo y almacenamiento de archivos.

Introducción a la función



1. Botón de encogimiento: pulsación corta para encoger 0,2 veces, con un total de 6 veces.
2. Botón de foto/vídeo: pulsación corta para hacer fotos, pulsación larga 2s para grabar, pulsación larga 2s para parar la grabación.
3. Botón de aumento: una pulsación corta para aumentar 0,2 veces, con un total de 6 veces.
4. Botón de encendido/ajuste de la luz: pulsación larga 3s para encender la máquina; pulsación corta para ajustar el tamaño de la luz, por defecto en la luz máxima. Hay 4 niveles de luz.
5. Luz indicadora de funcionamiento: la luz azul parpadea cuando el WiFi no está conectado, y la luz azul está fija cuando el WiFi está conectado con éxito.
6. Luz indicadora de carga: roja cuando se está cargando, verde cuando se está cargando completamente.
7. Agujero de carga: soporta 5V/1A de carga y transmisión de datos.

Instrucciones de uso

-- Usuarios de móviles

1. Descarga e instalación de la APP

a. iOS:
Busque "Max-view" en la App Store para descargar, instalar y utilizar el producto.
b. Android:
Busque en Google Play "Max-view" para descargar, instalar y utilizar el producto.

MAX-VIEW

c. O escanee el siguiente código QR con su smartphone para descargar e instalar.

MAX-VIEW

2. Inicie el dispositivo
Pulsa prolongadamente el botón de encendido durante 3s, podrás ver la luz azul parpadeando.

3. La conexión WiFi



Abra la página de la APP, entre en la página de configuración de WiFi según los pasos anteriores, encuentre el punto de acceso WiFi llamado MAX-VIEW-XXXX (sin contraseña), y haga clic en Conectar. Después de que la conexión sea exitosa, regrese al software, puede utilizar el dispositivo (la luz indicadora de trabajo es azul y siempre se enciende después de que el dispositivo se conecta con éxito).

4. Enfocar rápidamente
La distancia de observación del equipo es de 2 a 60 mm, y no se pueden obtener imágenes más allá del rango correspondiente. Ajuste la distancia focal girando lentamente la rueda de enfoque a la izquierda y a la derecha para conseguir la máxima claridad.


Gire a la izquierda y a la derecha para ajustar la distancia focal
Distancia de imagen: 2-60mm
Observar objetos

5. Introducción a la función de la interfaz de la APP



1. Otras informaciones
2. Análisis de problemas comunes
3. Video de conexión y uso del producto
4. Ir a la página de conexión del dispositivo WiFi
5. Mostrar la cantidad de electricidad restante
6. Mostrar el tiempo de uso restante



1. Modo apaisado: el smartphone se puede utilizar en modo apaisado, y la imagen de observación es más grande
2. Modo de pantalla dividida: se pueden mostrar dos imágenes al mismo tiempo, la parte superior es la pantalla de observación en tiempo real, imagen fotografiada, que es conveniente para los usuarios para comparar y referencia
3. Visualización de la cantidad eléctrica: visualización en tiempo real de la cantidad eléctrica
4. Bloqueo de pantalla: configuración de la pantalla de bloqueo para evitar el toque accidental
5. Ajuste de la luz: ajustar el tamaño de la luz del equipo
6. Imagen en espejo: visualización de la imagen a 180°
7. Tomar fotos: haga clic para tomar fotos
8. Grabación de vídeo: haga clic para grabar
9. Visualización de archivos: haga clic para ver las fotos y videos que se han tomado

——Utilisateurs d'ordinateurs

-- Sistemas Windows:
Soporta Windows Vista/7/8/10 o superior

1, Instalación del software
1) Para los sistemas WIN 7/8, descargue e instale el software AMCAP.
2) Para sistemas WIN 10, busque directamente el software Windows Camera (Nota: ¡Desactive la cámara del portátil por defecto en Windows! Y debe cambiar la configuración de privacidad de la cámara, que es necesaria para permitir el acceso).
3) O descargue la aplicación Smart Camera para su ordenador. Enlace de descarga: www.inskam.com/download/camera.zip
4) Conecta el cable Type-C/USB suministrado con el microscopio al puerto USB de la parte trasera de la caja del ordenador. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.
5) Se recomienda un software diferente para los distintos sistemas Windows, por favor descargue el software apropiado para su sistema.

2、Visualización de la página del software
1) Página de AMCAP, como se muestra a continuación



2) Página de Windows Camera, como se muestra a continuación



(3) Página de la cámara inteligente, como se muestra a continuación



*Nota: La siguiente situación se produce durante mucho tiempo al conectar el dispositivo al ordenador mediante el cable de datos. Puede probar las siguientes soluciones:



a. En primer lugar, repita la operación de enchufar y desenchufar el cable Type-C/USB o conecte el cable en el puerto USB de la parte posterior de la caja del ordenador para asegurarse de que el dispositivo recibe la energía adecuada.
b. En segundo lugar, es posible que el software no sea compatible con el sistema, por lo que puede comprobar si está utilizando las instrucciones de instalación del software correctamente.

-- Sistemas MacOS: Se admite MacOS X 11.0 o superior, no disponible para portátiles Apple con interfaz Tipo-c.

Abrir el software (recomendamos utilizar el software "Photo Booth" que viene con tu ordenador Apple).
1) En primer lugar, en el directorio de Aplicaciones de la ventana del Finder, busca una aplicación llamada "Photo Booth".



2、Conexión del dispositivo
1) Conecte el microscopio al puerto USB de su ordenador con el cable Type-C/USB que viene con el microscopio, mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo. Abre y ejecuta la aplicación "Photo Booth".
2) Haz clic en Photo Booth y selecciona la cámara"GENERAL-UVC".



3) También puedes utilizar el software alternativo "Quick Time Player".

Luces de carga y de indicación

1. Cuando la batería está baja, la luz roja parpadeará rápidamente, Utilice el adaptador de corriente de 5V 1A para cargar el dispositivo. Cuando la batería está cargada, la luz indicadora se volverá roja, y después de que la batería esté completamente cargada, la luz indicadora se volverá verde.
2. Cuando está completamente cargado, puede utilizar el microscopio de forma continua hasta 1.5 horas.
3. Cuando el dispositivo esté completamente apagado, cárguelo durante al menos una hora con un cargador de 5V/1A.
4. Por favor, no utilice un ordenador para cargar el dispositivo. De lo contrario, pasará automáticamente al modo de cámara de PC.

Preguntas frecuentes

P1: Con qué sistemas es compatible el dispositivo?
R1: Compatibilidad con móviles: Android 6.0, ios9.0 y superior
Compatible con PC: Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 y superior, Linux/Chrome OS no es compatible.

P2: Por qué no puedo conectarme al WiFi?
R2: Crea su propia conexión Wifi. Conéctate al Wifi del dispositivo, no al Wifi de tu casa.

P3: Puede el dispositivo grabar sonido?
R3: No, no graba sonido.

P4: Por qué el smartphone no puede buscar la señal wifi del microscopio cuando se conecta el microscopio y el ordenador con la línea de datos?
R4: Cuando conecte el microscopio al ordenador con el cable de datos, el microscopio asumirá que quiere ver la imagen con el ordenador, por lo que el teléfono no puede buscar la señal wifi del microscopio.

P5: Puedo conectar más de dos dispositivos al mismo tiempo?
R5: Lo sentimos, sólo puede ver las imágenes en tiempo real en un dispositivo a la vez.

P6: Acabo de recibirlo y conectarlo a mi ordenador, y parece que el botón de la foto no funciona?
R6: El botón de la cámara del producto sólo se puede utilizar en smartphones, no en ordenadores.

P7: Por qué utilizo un cable diferente para conectar el microscopio al ordenador, abro el software y sigo las instrucciones, pero no veo ninguna foto?
R7: Cuando conecte un microscopio a un ordenador con un cable de datos, asegúrese de que el cable de datos tiene función de transmisión de datos, porque algunos cables de datos sólo tienen función de carga pero no de transmisión de datos.

P8: A qué se debe el parche negro inmóvil en la pantalla cuando se utiliza el dispositivo para mirar?
R8: El polvo ha entrado en el producto por alguna razón. Intente golpear el producto para ver si el polvo puede ser eliminado.

P9: Por qué la imagen es tan borrosa cuando se ve?
R9: Compruebe si ha ajustado el microscopio a la mejor distancia de visión. Puede ajustar la distancia focal girando lentamente la rueda de enfoque a la izquierda y a la derecha para conseguir la máxima claridad.

P10: Qué ocurre si el dispositivo se detiene?
R10: Pulse el botón de encendido y el botón de zoom al mismo tiempo para reiniciar el dispositivo.

P11: El microscopio está conectado al PC, y no hay ninguna imagen después de descargar y abrir el software con éxito.
R11:1. Vuelva a conectar el microscopio al PC.
2. Compruebe si el modo PC está correctamente introducido.
3. Compruebe si la batería tiene alarma de baja potencia.
4. Compruebe si el cable de datos se utiliza correctamente.

P12: La conexión WiFi se interrumpe repentinamente.
R12:1. La potencia del dispositivo es demasiado baja. Compruebe si el dispositivo tiene suficiente potencia.
2.Vuelve a conectar el WiFi o reinicia la aplicación.

P13: Al conectarse al WiFi del producto, la red se niega a unirse.
R13: Confirme si hay otros smartphones conectados al WiFi del producto a su alrededor, y luego reinicie y conéctese de nuevo.

P14: La aplicación no tiene imagen cuando se conecta al WiFi del producto.
R14: a. iOS
1. Vaya a la configuración del smartphone, busque "MAXVIEW", haga clic para entrar, busque la red local, ábrala y vuelva a la APP. 2. Vuelva a conectarse para utilizarla.
b. Android
1. Vaya a la configuración del smartphone, busque "MAXVIEW", haga clic para entrar, busque la red local, ábrala y vuelva a la APP. Vuelva a conectarse para utilizarla.
2. Si el smartphone está conectado al WiFi, aparece una ventana emergente indicando que no se puede acceder a Internet a través de esta red. Seleccione "Sí" para continuar con la conexión.

Paramètres techniques

Pixel	2 millones de píxeles
Ampliación	50-1000X
Resolución de imagen	1920*1080P
Resolución de vídeo	1280*720P
Distancia focal	Enfoque manual (2~60mm)
Distancia de conexión WiFi	10m(condiciones de apertura)
Formato de imagen	JPG
Formato de vídeo	MP4/AVI
Velocidad de fotogramas dinámica	20-30 f/s
Sistema de soporte	Android 6.0,. IOS9.0 Windows vista/7/8/10, Mac OS X 11.0 superior
Capacidad de la batería	800 mA
Tiempo transcurrido	Alrededor de 1.5 horas
Tiempo de carga	Alrededor de 1.5horas
Indicadores luminosos de carga	Rojo fijo: la batería se está cargando Rojo intermitente: batería baja Verde fijo: la carga está completa

---

前書き

この機器をお選びいただきありがとうございます。この製品の使用方法は複雑です。顕微鏡の操作を理解するために使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。

重要な注意事項

1. 最初に使用する前に、デバイスを完全に充電し、通常の使用前に少なくとも1時間充電してください。パソコンのソケットから直接充電しないでください。5V1Aアダプターをご使用ください。
2. コンピュータに接続して写真を見るとき、デバイスのボタンが動作しません。
3. アプリに接続する場合、位置情報とストレージ容量の読み取りを許可するをクリックしてください。プライバシー情報が読み取られることはありません。
4. スマートフォンとPCSでマイクロスコープを同時に使用することはできません。
5. 使用中はモバイルネットワークや自宅のワイファイを使用しないでください。
6. 本装置はデジタルマイクロスコープと光学マイクロスコープを組み合わせたものです。倍率は正確ではなく、具体的な拡大効果は実際に撮影された写真に依存します。
7. マイクロスコープの焦点距離は、2~60mmが最適です。対象物をはっきりと見るためには、フォーカスホイールを調整して焦点距離を調整する必要がある場合があります。
8. ワイファイ接続は、スマホとタブレットのみで、PCでは使えません。PCで使用する場合は、まずマニュアルで推奨されているPCソフトをダウンロードしてから、USBケーブルで接続してください。
9. マイクロスコープが正常に動作し、停止していないことを確認するために、携帯電話の無駄なアプリケーションをオフにしてください。

製品紹介

ワイファイ電子顕微鏡をご購入いただき、ありがとうございます。この顕微鏡は、次のようなさまざまな分野で簡単に使用できます。

1. 繊維検査に用いられる繊維産業
2. 印刷検査
3.PCB, 精密機械試験
4. 教育目的
5. ヘアチェック
6. 皮膚検査
7. 微生物観察
7. 宝石・硬貨の検査（回収）
8. 視覚エイズ

IOS/アンドロイドフォンとタブレットを接続するワイファイホットスポットを搭載したポータブルワイファイ電子顕微鏡です。この顕微鏡はコンピューターへのUSB接続もサポートしています。画面が大きければ大きいほど画面が良くなり、画面が鮮明になります。また、写真、ビデオ、ファイルの保存も可能です。

機能紹介



1. 縮小ボタン：短押しで0.2倍、合計6倍縮小します。
2. 写真／ビデオボタン：写真、記録への長い出版物2s、記録を停止する長い出版物2sを取る短い出版物。
3. 拡大ボタン：短押しで0.2倍、合計6倍に拡大します。
4. 電源ボタン／光の調整ボタン：マシンを切り替えるには、長押し3s; 光の大きさを調整するには、短いプレス、最大光でデフォルト、光の4つのレベルがあります。
5. 働く表示燈：ワイファイが接続されないとき青いライトは点滅し、ワイファイが首尾よく接続されるとき青いライトは安定しています。
6. 充満表示燈：赤いとき充満、十分に満たすとき緑。
7. 充満穴：サポート5V/1A充満およびデータ伝送。

使用方法

——モバイルユーザ

1.アプリダウンロードとインストール

a.iOS版：
アプリ店舗で「マックスビュー」を検索して、製品をダウンロード、インストール、および使用してください。
b. アンドロイド：
グーグルプレイで「マックスビュー」を検索してダウンロードしてインストールし、製品を使用します。

MAX-VIEW

c. または、スマートフォンで以下のQRコードをスキャンしてダウンロードしてインストールします。

MAX-VIEW

2.デバイスを起動する
電源ボタンを3秒間長押しすると、青いライトが点滅しているのがわかります。

3. ワイファイ接続



アプリページを開き、上記の手順に従って設定のワイファイ設定ページに入り、マックスビュー-XXXX（パスワードなし）という名前のワイファイホットスポットを見つけて、［接続］をクリックします。接続が成功したら、ソフトウェアに戻ってデバイスを使用できます（動作インジケータライトは青色で、デバイスが正常に接続された後は常に点灯します）。

4. 素早くピントを合わせる
機器観察の撮像距離は2~60mmで、対応する範囲を超えて撮像することはできません。フォーカスホイールをゆっくり左右に回して焦点距離を調整し、最大限の鮮明さを得ることができます。



5. アプリインターフェースの機能紹介



1. その他の情報
2. 一般的な問題分析
3. 製品の接続と使用に関するビデオ
4. デバイスのワイファイページを接続するに移動します
5. 残電量の表示



1. ランドスケープモード：スマートフォンをランドスケープモードで使用でき、観察画像が大きくなります。
2. 分割画面モード：2つの画像を同時に表示可能、上部はリアルタイム観察画面、撮影画像で比較・参照しやすい
3. 電気量表示：電気量のリアルタイム表示
4. 画面ロック：ロック画面不慮のタッチを防止する
5. 光量調整：機器の光量を調整する
6. 鏡像：画像180°表示
7. 写真を撮る：クリックして写真を撮る
8. 録画：クリックして録画
9. ファイルの表示：クリックすると、撮影した写真やビデオが表示されます。

——パソコンユーザー

-- Windowsシステム：
Windows vista/7/8/10以降に対応しています

1、ソフトウェアのインストール
1) WIN 7/8システムをご利用の場合「AMCAP」ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
2) WIN 10システムをご利用の場合、ソフトウェア「Windows Camera」を検索してください。（注：Windows標準搭載のラップトップカメラを無効にしてください。そして、アクセスを許可するために、カメラのプライバシー設定を変更する必要があります。）
3) もしくは、お使いのコンピュータ対応のアプリケーション「Smart Camera」をダウンロードしてください。ダウンロード先リンク：www.inskam.com/download/camera.zip
4) マイクロスコープ付属のType-C/USBケーブルを、パソコン本体背面のUSBポートに接続します。デバイスの電源ボタンを長押しして電源をONにしてください。
5) Windowsシステムによって推奨ソフトウェアが異なりますので、お使いのシステムに適したソフトウェアをダウンロードしてください。

2、ソフトウエアページの表示：
1)AMCAPのページは以下のとおりです。



2)Windows Cameraのページは以下のとおりです。



3)Smart Cameraのページは以下のとおりです。



＊注意：データケーブルを使用してパソコンと接続すると、次のような現象が長時間発生する場合があります。以下の対応策をお試しください。



a. まず、Type-C/USBケーブルの抜き差しを繰り返す、もしくは、パソコン本体背面のUSBポートにケーブルを差し込み、デバイスに正しく電源が供給されていることを確認してください。
b. 次に、ソフトウェアがシステムに対応していない可能性がありますので、ソフトウェアのインストール手順が正しいかどうかを確認してください。

--- MacOSシステム：
MacOS X 11.0以降に対応、Type-Cインターフェース搭載のApple製ノートパソコンでは使用不可です。

ソフトウェアを起動してください。（Apple製コンピュータ付属の「Photo Booth」ソフトウエアの使用をおすすめします。）
1) まず、Finderウィンドウの「アプリケーション」ディレクトリから、「Photo Booth」というアプリケーションを見つけてください。



2. デバイスの接続
1) マイクロスコープを、付属のType-C/USBケーブルでパソコンのUSBポートに接続し、電源ボタンを長押ししてデバイスの電源をONにしてください。アプリケーション「Photo Booth」を起動します。

2)「Photo Booth」をクリックし、カメラ「GENERAL-UVC」を選択してください。



3)代わりとして、ソフトウエア「Quick Time Player」もご利用いただけます。

充電およびインジケータライト

1. 電池残量が少なくなると、赤いライトが速く点滅します，5V1A電源アダプタを使用してデバイスを充電します。バッテリーが充電されると、インジケータライトが赤に変わり、バッテリーが完全に充電されると、インジケータライトが緑色に変わります。
2. 完全に充電されると、顕微鏡を最大1.5時間連続して使用できます。
3. デバイスの電源が完全に切れたら、5V/1A充電器で少なくとも1時間充電してください。
4. デバイスの充電にコンピュータを使用しないでください。または、自動的にPCカメラモードになります。

よくある質問

Q1: 対応しているシステムは？
A1: モバイルに対応しています。アンドロイド6.0、ios9.0以上
PC対応。ウィンドウズビスタ/7/8/10、MacOSX11.0以上、リナックス／クロムOSはサポートされていません。

Q2: ワイファイに接続できないのですが？
A2: 独自のワイファイ接続を作成します。自宅のワイファイではなく、デバイスのワイファイに接続してください。

Q3: 音を録音することはできますか？
A3: いいえ、録音はできません。

Q4: マイクロスコープとパソコンをデータ回線で接続すると、スマートフォンがマイクロスコープのワイファイ信号を検索できないのはなぜですか？
A4: マイクロスコープとパソコンをデータ線で接続すると、マイクロスコープはパソコンで画像を見たいと判断するため、スマホはマイクロスコープのワイファイ信号をサーチできません。

Q5: 同時に2台以上のデバイスを接続できますか？
A5: 申し訳ございませんが、同時に1つのデバイスでしかリアルタイムに画像を見ることができません。

Q6: 届いたばかりでパソコンに接続したのですが、写真ボタンが効かないようなのですが？
A6: 本製品のカメラボタンはスマートフォンのみで使用可能で、パソコンでは使用できません。

Q7: 顕微鏡をコンピュータに接続し、ソフトウェアを開き、指示に従っても画像が表示されないのはなぜですか？
A7: データケーブルで顕微鏡をコンピュータに接続する場合は、データケーブルに充電機能のみがあり、データ伝送機能がないため、データケーブルにデータ伝送機能があることを確認してください。

Q8: デバイスを使用して視聴するときに画面上に動かない黒いパッチが表示される理由は何ですか？
A8: 何らかの理由でほこりが製品に入りました。製品をタップすると、ほこりがたたくことができるかどうかを確認してください。

Q9: なぜ画像がぼやけて見えるのですか？
A9: 顕微鏡を最適な視認距離に調整したかどうかを確認してください。フォーカスホイールを左右にゆっくりと回すことで焦点距離を調整し、最大限の明瞭さを実現できます。

Q10: デバイスが停止した場合はどうなりますか。
A10: 電源ボタンとズームボタンを同時に押して、デバイスを再起動します。

Q11: 顕微鏡はPCに接続されており、ソフトウェアをダウンロードして開くと画像が表示されません。
A11:1. 顕微鏡をPCに接続し直します。
2.PCモードが正しく入力されているかどうかを確認します。
3. バッテリーの低電力アラームを確認する。
4. データケーブルが正しく使用されているかどうか。

Q12: ワイファイ接続が突然中断されました。
A12:1. デバイスの電力が低すぎます。デバイスに十分な電力が供給されているかどうかを確認します。
2. ワイファイを再接続するか、アプリを再起動します。

Q13: 製品のワイファイに接続すると、ネットワークは参加を拒否します。
A13: 周辺に他のスマートフォンが製品のワイファイに接続されているかどうかを確認し、再起動してから再度接続します。Q11: 顕微鏡はPCに接続されており、ソフトウェアをダウンロードして開くと画像が表示されません。

Q14: 製品のワイファイに接続すると、アプリの画像が表示されない。
A14:a.iOS
1. スマートフォンの設定に行き、「マックスビュー」を見つけ、クリックして入り、ローカルネットワークを見つけ、それを開き、アプリに戻る。再接続して使用します。
b. アンドロイド
1. スマートフォンの設定から「マックスビュー」を見つけ、クリックして入り、ローカルネットワークを見つけ、開いて、アプリに戻ります。再接続して使用します。
2. スマートフォンがワイファイに接続されている場合、このネットワークを通してインターネットにアクセスできないことを示すポップアップウィンドウが表示されます。接続を継続する場合は、「はい」を選択してください。

技術的な変数

ピクセル	2 million pixels
拡大	50-1000X
画像の解像度	1920*1080P
ビデオ解像度	1280*720P
焦点距離	Manual focus(2~60mm)
無線LAN接続距離	10m(opening conditions)
画像形式	JPG
ビデオフォーマット	MP4/AVI
ダイナミックフレームレート	20-30 f / s
支援体制	アンドロイド6.0, IOS9.0 ウィンドウズビスタ/7/8/10, MacOSX11.0以上
バッテリー容量	800ミリアンペア
経過時間	1.5時間
充電時間	1.5時間
充電インジケータライト	赤色の点灯：バッテリーは充電中です 赤く点滅：電池残量が少ない 緑色の点灯：充電完了